



Anwendung:

Für das Aufschalten von einem oder mehreren Lichtwellenleiterkabel mit Bündeladern auf Stecker. Die Fasern werden auf Steckerpigtail gespleisst, welche auf Mittelstücke in der Frontplatte gesteckt sind. Die Mittelstücke sind gut zugänglich und nummeriert, was ein nachträgliches Patchen ohne Probleme erlaubt.

Beschreibung:

Der KEV 19" 4HE kann bis zu 144 Standard-Stecker aufnehmen und ist trotz kompakter Bauweise montagefreundlich. Der Einschub kann zur Montage zum Spleissgerät genommen werden. Als Stecker können alle Standard-Stecker eingebaut werden (E2000, SC, FC, ST, MT-RJ, usw).

Lieferumfang:

- Baugruppenträger 19" 3+1HE mit Einschubführungen
- Kabeleinführung links oder rechts

Zubehör:

- Blindplatten 7,8, 14 oder 16TE für nicht benötigten Einschubplatz
- Einschübe mit 12/24 Steckerausschnitten für Mittelstücke und Pigtail (auf Wunsch sind auch andere Ausschnitte möglich)
- bis 120 Stecker Einschübe 8 oder 16TE
- ab 121 bis 144 Stecker Einschübe 7TE / 14TE
- Rangierfrontplatte 1 HE mit 4 Rangierbügel
- Div. Rangiermaterial und Patchkabelwannen
- Kabelaufteilschiene

Abmessungen:

Breite:	19"	483mm
Höhe:	4 HE	177.8mm
Tiefe:		284mm (ohne Kabelabfangplatte) 344mm (mit Kabelabfangplatte)



LightCom AG
Lichtwellenleitertechnik
Täfernstrasse 18
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 (0)56 470 33 00
Telefax +41 (0)56 470 33 01
E-Mail info@lightcom.ch
www.lightcom.ch