

**Anwendung:**

Für das Aufschalten von einem oder mehreren Lichtwellenleiterkabel mit Bündeladern auf Stecker. Die Fasern werden auf Steckerpigtail gespleisst, welche auf Mittelstücke in der Frontplatte gesteckt sind. Die Patchkabel sind geführt und zugentlastet, für eine garantiert sichere und stressfreie Patchung. Wird auch bei vorkonfektionierten Kabel verwendet.

Ideal in 600er Schränken, wo kein Platz für die seitliche Patchkabelführung vorhanden ist.

Lieferumfang:

- KEV 19" 1HE small in Schubladentechnik mit Steckerabgänge nach vorne
- Patchkabelführung nach links und nach rechts
- Gummizugentlastung
- Kabeleinführung links oder rechts
- Frontplatten mit 24 Steckerausschnitten (auf Wunsch sind auch andere Ausschnitte möglich)
- bis 24 Mittelstücke mit den dazugehörenden Pigtail
- Der KEV wird spleissfertig mit dem entsprechenden Spleissmaterial angeliefert.

Abmessungen:

Breite:	19"	483mm (483mm inkl. Abgänge links, rechts)
Höhe:	1 HE	44.45mm (75mm inkl. Abgänge links, rechts)
Tiefe:		205mm (ohne Kabelabfangplatte)
		265mm (mit Kabelabfangplatte)
Patchkabelführung		
Tiefe vorne:		95mm (inkl. Beschriftungsschilder)


Beschreibung:

Der KEV 19" 1HE Lightpatch Abgang links und rechts oder nur links oder rechts Abgang, kann bis zu 24 Standard-Stecker aufnehmen und ist trotz kompakter Bauweise montagefreundlich. Die Spleiss-Schublade kann zur Montage zum Spleissgerät genommen werden.

Als Stecker können alle Standard-Stecker eingebaut werden (E2000, SC, FC, ST, LC, MT-RJ, usw). Durch die Abgänge links und rechts sind die Patchkabel sauber geführt und über die Gummizugentlastung sehr gut zugentlastet.

Zubehör:

- Spleissmaterial
- Diverse Patchkabel-Ueberlängendepot small line
- Diverses Rangiermaterial
- Kabelaufteilschiene LC-350, LC-550



LightCom AG
Lichtwellenleitertechnik
Täferstrasse 18
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 (0)56 470 33 00
Telefax +41 (0)56 470 33 01
E-Mail info@lightcom.ch
www.lightcom.ch