



### Anwendung:

Für das Aufschalten von einem oder mehreren Lichtwellenleiterkabel mit Bündeladern auf Stecker. Die Fasern werden auf Steckerpigtail gespleisst, welche auf Mittelstücke in der Frontplatte gesteckt sind. Die Patchkabel sind geführt und zugentlastet, was eine stressfreie Patchung erlaubt.

### Lieferumfang:

- KEV 19" 1HE in Schubladentechnik mit Steckerabgänge nach vorne
- Patchkabelführung nach links oder rechts
- Gummizugentlastung
- Kabeleinführung links oder rechts
- Frontplatten mit 12 oder 24 Steckerausschnitten (auf Wunsch sind auch andere Ausschnitte möglich)
- bis 24 Mittelstücke und Pigtail
- Der KEV wird spleissfertig mit Spleissmodul und ANT-Spleisschutz ausgeliefert

### Beschreibung:

Der KEV 19" 1HE Lightpatch Abgang links oder rechts kann bis zu 24 Standard-Stecker aufnehmen und ist trotz kompakter Bauweise montagefreundlich. Die Spleiss-Schublade kann zur Montage zum Spleissgerät genommen werden.


Als Stecker können alle Standard-Stecker eingebaut werden ( E2000, SC, FC, ST, MT-RJ, usw ). Durch die Abgänge links oder rechts sind die Patchkabel sauber geführt und über die Gummizugentlastung sehr gut zugentlastet.

### Zubehör:

- Rangierfrontplatte 1HE mit 4 Rangierbügel
- Patchkabel-Ueberlängendepot
- Rangiermaterial
- Kabelaufteilschiene

### Abmessungen:

Breite:	19"	483mm (505mm inkl. Abgang)
Höhe:	1 HE	44.45mm (75mm inkl. Abgang)
Tiefe:		205mm (ohne Kabelabfangplatte)
		265mm (mit Kabelabfangplatte)



**LightCom AG**  
Lichtwellenleitertechnik  
Täfernstrasse 18  
CH-5405 Baden-Dättwil

Telefon +41 (0)56 470 33 00  
Telefax +41 (0)56 470 33 01  
E-Mail [info@lightcom.ch](mailto:info@lightcom.ch)  
[www.lightcom.ch](http://www.lightcom.ch)