



Wandverteiler bis 384 Fasern / Hausanschlusskasten (BEP) bis 24 Nutzungseinheiten

Montage:

- Einführung von Loop Kabel
- Ablage der ungeschnittenen Bündeladern
- Dichte Einführung von konfektionierten Patchkabel
- Sichere Kabelzugentlastung

Kabeleinführung:

- Kabeleinführungsplatte BUDI-Seal
- Standard Kabelverschraubung

Bestückung:

- Kundenspezifischer Ausbau mit SOSA-Spleisskassetten
- Patchpanel für 24 Standard bzw. 48 LC-Stecker integriert --> BUDI-S-T

Optionen:

- Schloss
- Schutzgehäuse für die Aussenanwendung

Technische Daten:

	BUDI-S-SP		BUDI-S-T		BUDI-S-HAK- o 24	
Höhe ohne Deckel	425mm		425mm		425mm	
Höhe mit Deckel	500mm		500mm		500mm	
Breite	295mm		295mm		295mm	
Tiefe	145mm		145mm		145mm	
UMS-Profil	32/28**		16		24	
Anzahl SEAL	3xS		3xS		2xS-Blind + 1xS-Pigtail	
Pigtails Standard/LC	12***		24/48		12***	
Kapazität	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA	Spleiss	SOSA
SC-Kassetten	128/112**	32/28**	64	16	96	24
4SE-Kassetten	192/168**	16/14**	96	8	144	12
5SE-Kassetten*	240/204**	20/17**	120	10	180	15
SC12-Kassetten	384/336**	32/28**	192	16	288	24

* Standard

** mit BUDI-Seal-Abdichtung

*** Option Mittelstückhalter